



# 7.4KW AC CHARGING POST

## ایستگاه شارژ دیواری

شارژر دیواری 7.4 کیلووات AC (تک فاز)  
(دارای پورت TYPE2 / GBT)

شارژر سریع خانگی با استاندارد  
مرسدس بنز آلمان

دفترچه راهنمای کاربر

**راهکارهای جامع برای بخش انرژی نوین جهانی**  
قبل از استفاده از این محصول، لطفا دفترچه راهنما  
را به صورت کامل مطالعه نمایید.

# مشخصات محصول

عنوان	مقدار	عنوان	مقدار
ولتاژ ورودی	230VAC $\pm$ 15%	محافظت در برابر اضافه جریان	بیش از 110 خروجی اسمی
حداکثر جریان خروجی	۳۲ آمپر	محافظت در برابر نشت جریان	A, A+DC6MA
فرکانس کاری	50, 60 هرتز	محافظت ولتاژ CP	حداقل 1 ولت
جریان شارژ اسمی (حداکثر)	32A (MAX)	محافظت در برابر اضافه دما	85 درجه (فعال سازی) 65 درجه (بازگشت)
ولتاژ ورودی خروجی اسمی	230 VAC	محافظت در برابر صاعقه	دارد
دمای کاری	از ۲۵- تا ۵۰+	محافظت در برابر چسبیدن رله	دارد
دمای نگهداری	از ۴۰- تا ۶۰+	اتصال به زمین	دارد
محافظت در برابر اضافه ولتاژ	بیشتر از ۲۷۰ ولت	محافظت در برابر افت ولتاژ	بیشتر از ۸۵ ولت
نمایشگر (HCI)	4.3 اینچ	درجه حفاظت بدنه (ضد آب)	IP65
ابعاد بسته بندی	25x32x54 سانتی متر	ابعاد بدنه	95.5x195x295 میلی متر
طول کابل ورودی	1 متر	طول کابل خروجی	5 متر

# ویژگی های کلیدی



محافظت در برابر  
افت ولتاژ



محافظت در برابر  
صاعقه



محافظت در برابر  
اضافه جریان



درجه حفاظت  
IP65



محافظت در برابر  
دمای بیش از حد



دارای گواهی نامه های  
کامل



قابل استفاده با اتصال  
زمین یا بدون آن



رابط کاربری انسانی  
(HUMAN-COMPUTER INTERFACE)



محافظت در برابر  
اضافه جریان



قابلیت به روزرسانی از  
راه دور (OVER-THE-AIR)



پشتیبانی از بلوتوث  
و وای فای



محافظت در برابر  
نشت جریان

## استاندارد طراحی

### IEC 61851-1

سامانه شارژ مستقیم خودروهای برقی - بخش 1: الزامات عمومی

### IEC 62196-2

پلاگها پریزها کانکتورهای خودرو و ورودی های خودرو - شارژرسانی خودروهای برقی بخش 2 الزامات مربوط به سازگاری ابعادی و قابلیت تعویض برای پینها و اتصالات نوع جریان متناوب (AC)



**نشان گر مسیر: سبز روان**  
**چراغ نشان گر: سبز روشن به صورت ثابت**  
**نور پردازی زمینه: سبز روشن به صورت ثابت**



**آماده باش**



**نشان گر مسیر: سبز ثابت**  
**چراغ نشان گر: سبز چشمک زن**  
**نور پردازی زمینه: سبز روشن به صورت ثابت**



**اتصال کانکتور**



**نشان گر مسیر: آبی به زرد**  
**چراغ نشان گر: آبی ثابت**  
**نور پردازی زمینه: آبی ثابت**



**در انتظار شارژ**



**نشان گر مسیر: آبی روان**  
**چراغ نشان گر: آبی چشمگزن**  
**نور پردازی زمینه: آبی با افکت**



**در حال شارژ**



نشان گر مسير: آبی ثابت  
چراغ نشان گر: آبی ثابت  
نور پردازی زمينه: آبی ثابت



شارژ کامل شده



نشان گر مسير: قرمز ثابت  
چراغ نشان گر: قرمز چشمک زن  
نور پردازی زمينه: قرمز روشن به صورت ثابت



خطا